A6 - Kabel Extrudermotor konfektionieren

Benötigte Teile


Beschreibung	Anzahl	Bild
Stepper-Motor 42BYGHW811 (2.5A) Nema17	1	
Krimpkontakte (m)	4	
Krimpgehäuse 4-polig	1	
Schrumpfschlauch schwarz D = 4 mm	1 x 100 mm	


Benötigte Werkzeuge

Beschreibung
Krimpzange
Seitenschneider
Abisolierzange
Heissluftfön


Step by Step


- Litzen auf 120 mm kürzen

- 

- Litzen 4 mm abisolieren
- 

- mit Schrumpfschlauch versehen

- 

- Krimpkontakte (m) anbringen
- 

- Krimpgehäuse anbringen, Reihenfolge der Farben: 1. rot, 2. blau, 3. grün, 4. schwarz

- 
HEXAGON V2