

Lux-Messgerät Peaktech 5065



- Zur Bestimmung der Beleuchtungsstärke
- Messbereich: 0 bis 100.000 Lux
- Automatische Abschaltung nach ca. 20 Minuten
- Messwerthalte-, Minimalwert- und Maximalwertfunktion

Bilder



Dokumente/Links

[Benutzerhandbuch \(deutsch\)](#)

Protokoll Änderungen/Wartungen

Datum	Maschinenwart	Tätigkeit